

# Installationsanleitung für die ContentBox-Pro von solarmetrics

Um solarmetrics vollumfänglich benutzen zu können, folgen Sie den Punkten in der nachfolgenden Installationsbeschreibung.

## Inhalt

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Anbindung an das Display/Fernsehgerät .....                   | 2 |
| 2. Verbinden Sie die ContentBox-Pro mit dem Internet .....       | 2 |
| 3. ContentBox-Pro Lizenz aktivieren im solarmetrics Cockpit..... | 4 |

## 1. Anbindung an das Display/Fernsehgerät

1. Verbinden Sie die ContentBox-Pro mit einem HDMI-Kabel oder Mini-DisplayPort-Kabel mit Ihrem Fernseher/Digital-Signage Gerät.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit der ContentBox-Pro und einer geeigneten Steckdose in der Nähe.
3. Die ContentBox-Pro startet automatisch. Vergewissern Sie sich, dass am angeschlossenen Fernseher die richtige Input-Quelle ausgewählt ist. Am Fernseher sollte während des Startvorgangs das Logo der ContentBox-Pro erscheinen. Im Anschluss startet die ContentBox-Pro automatisch mit der zugewiesenen Playliste.

**TIPP:** Sollte nach dem Startvorgang kein Inhalt am Fernseher sichtbar sein. Stecken Sie das HDMI- bzw. Mini-DisplayPort-Kabel noch einmal von der ContentBox-Pro ab und danach wieder an. Der Fernseher sollte nun von der ContentBox-Pro erkannt werden und die Inhalte darstellen.

## 2. Verbinden Sie die ContentBox-Pro mit dem Internet

Zuallererst müssen Sie entscheiden, wie Sie die ContentBox-Pro mit dem Internet verbinden möchten. Es stehen hier drei Möglichkeiten zur Verfügung: **LAN**, **W-LAN** oder mithilfe einer SIM-Karte über eine mobile **LTE-Datenverbindung** (nur bei ContentBox-Pro inkl. LTE-Modul).

1. LAN Verbindung einrichten
  - a. Verbinden Sie ein Netzkabel (RJ-45) mit einer der beiden LAN-Buchsen der ContentBox-Pro. Vergewissern Sie sich, dass auch das andere Ende an Ihrer lokalen Internetquelle (Router, Wandbuchse, etc.) angeschlossen ist.
  - b. Die ContentBox-Pro verbindet sich nach einer kurzen Zeit automatisch mit dem Internet. Die beiden viereckigen LEDs an der Vorderseite sollten von Orange auf Grün wechseln.
  - c. Leuchten diese Grün, so konnte eine Verbindung zum Internet hergestellt werden. Die ContentBox-Pro ist nun **Online**.
  - d. Leuchten die viereckigen LEDs weiterhin Orange so konnte keine Verbindung zum Internet hergestellt werden. Die ContentBox-Pro ist **Offline**.

**TIPP:** Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig verbunden ist und dass es sich um ein öffentliches Netzwerk mit Zugang zum Internet handelt.

2. W-LAN Verbindung einrichten
  - a. Schrauben Sie die beiden mitgelieferten W-LAN Antennen an der ContentBox-Pro fest.
  - b. Schließen Sie eine Maus an eine der vier freien USB-Buchsen der ContentBox an.

- c. Bewegen Sie den Maus-Cursor ganz in die linke obere Bildschirmecke. Halten Sie an dieser Position die linke Maustaste für mindestens 5 Sekunden gedrückt und lassen Sie diese dann los.
- d. Es erscheint ein Dialog in der Mitte des Bildschirms und eine Status-Leiste am unteren Bildschirmrand.

**TIPP:** Sollte die Status-Leiste am unteren Bildschirmrand nicht sichtbar sein wird das Bild möglicherweise von Ihrem Fernseher abgeschnitten. Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher das Bild am oberen und unteren Rand nicht abschneidet. Ändern Sie gegebenenfalls die entsprechenden Einstellungen am Fernseher mithilfe der Fernbedienung Ihres Fernsehers.

- e. Klicken Sie mit der Maus auf das Netzwerk-Icon rechts unten in der Status-Leiste.
- f. Aktivieren Sie im darauffolgenden Pop-Up die W-LAN Verbindung. Die ContentBox-Pro sucht nun nach den verfügbaren W-LANs in der Umgebung.
- g. Wählen Sie das gewünschte W-LAN Netzwerk. Falls es sich um ein gesichertes W-LAN handelt, geben Sie das entsprechende W-LAN Passwort ein.
- h. Zur Eingabe des Passworts schließen Sie eine Tastatur an eine der freien USB-Buchsen an. Alternativ können Sie auch die Bildschirm Tastatur mithilfe der Maus nutzen. Klicken Sie dazu auf das Tastatur-Icon rechts unten in der Status-Leiste. Dadurch öffnet sich die Bildschirm-Tastatur. Durch Klicks auf die entsprechenden Tastensymbole können Sie nun das W-LAN Passwort mit der Maus eingeben.
- i. Klicken Sie im Anschluss auf "Connect", um die ContentBox-Pro mit dem W-LAN zu verbinden. Die beiden viereckigen LEDs an der Vorderseite sollten von Orange auf Grün wechseln.
- j. Leuchten die LEDs Grün so konnte eine Verbindung zum W-LAN hergestellt werden. Die ContentBox-Pro ist nun **Online**.
- k. Leuchten die viereckigen LEDs weiterhin Orange so konnte keine Verbindung zum W-LAN hergestellt werden. Die ContentBox-Pro ist **Offline**.

**TIPP:** Vergewissern Sie sich, dass Sie das Passwort richtig eingegeben haben und dass es sich um ein W-LAN mit Verbindung zum Internet handelt (Dies können Sie z.B. mit Ihrem Smartphone testen).

- l. Nachdem Sie die ContentBox-Pro erfolgreich mit dem W-LAN verbunden haben, schließen Sie den Dialog in der Mitte des Bildschirms. Dadurch verschwindet auch die Status-Leiste am unteren Bildschirmrand und die ContentBox-Pro befindet sich wieder im normalen Abspielmodus.
- m. Die Konfiguration des W-LANs ist nun abgeschlossen. Die ContentBox-Pro merkt sich diese und verbindet sich in Zukunft selbst nach einem Neustart automatisch zu diesem W-LAN.

### 3. LTE Verbindung einrichten


Damit sich die ContentBox-Pro via LTE verbinden kann, benötigen Sie zuerst eine SIM Karte mit entsprechendem Datentarif.


## 3. ContentBox-Pro Lizenz aktivieren im solarmetrics Cockpit


1. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzer unter <https://cockpit.solarmetrics.eu/> an.


a. Sollten Sie noch keinen Benutzer haben registrieren Sie sich unter:  
[https://cockpit.solarmetrics.eu/users/sign\\_up](https://cockpit.solarmetrics.eu/users/sign_up)

2. Navigieren Sie zum Menüpunkt „Player“ in der oberen Leiste.



3. Klicken im oberen Bereich auf  und geben Sie den beiliegenden Lizenzkey in das Fenster ein.



4. Klicken Sie auf , um die Lizenz zu bestätigen.

5. Der Player ist nun aktiviert.